

# Beta e90A SH - beta e90a til påsætning på sikkerhedshjelm



## OVERSIGT

Beta e90A SH-svejseskærm med et svejsefilter med automatisk nedblænding giver pålidelig fuld ansigtsbeskyttelse, og den er kompatibel med Kask-, Pezl- og Zekler-sikkerhedshjelme med passive høreværn. Hurtig og sikker installation på sikkerhedshjelmens høreværnsholder gør det nemt at skifte til forskellige arbejdstilstande, især i udfordrende arbejdsmiljøer.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Beta e90A SH - Beta e90A til påsætning på sikkerhedshjelm

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Produktkode                    | 9873027                                    |
| Beskrivelse                    | Beta e90A til påsætning på sikkerhedshjelm |
| Vægt                           | 430 g                                      |
| Driftstemperatur               | - 5 ... + 55 °C <80 % Rh                   |
| EN 175                         | B  |
| Svejsefilter                   | SA 60B                                     |
| Synsfeltets størrelse          | 100 x 60 mm                                |
| Filterstørrelse                | 110 x 90 mm                                |
| Nedblændingsområde             | 9-13                                       |
| ADF lystilstand                | 3.5  |
| ADF skiftetid                  | 0,1 ms                                     |
| LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej) | Ja   |
| Slibefunktion (Ja/Nej)         | Ja   |